



**Gabinete**

# **RBH ENCL1/ENCL1-PS**

Gabinete resistente de gran calidad, compatible con diferentes dispositivos de RBH con una fácil instalación

[www.rbh-access.com](http://www.rbh-access.com)

# RBH ENCL1 / ENCL1-PS

ENCL1 es un gabinete diseñado para ubicar una variedad de controladores RBH.

Dispone de una cómoda tapa extraíble montada sobre bisagras de alta resistencia y que permite un giro y bloqueo de 170°.

La instalación se realiza cómodamente gracias a una serie de puntos de acceso a los conductos en todos los lados de la caja.



## Características:

- Puerta removible
- Cerradura con 2 llaves
- Montaje de Tamper
- Orificios de 3/4"
- Soporte para PS-1224
- Laminas de ventilación

## Gabinete compatible con los siguientes controladores:

IRC-2000-B, NIRC-2000-B, URC-2002-B, NURC-2002-B, URC-2008-B y ELV8-B

### RBH-ENCL1

Incluye:

- Cerradura con 2 llaves

### RBH-ENCL1-PS

Incluye:

- Cerradura con 2 llaves
- Fuente de energía PS-1224
  - In: 16.5 VAC 40 VA
  - Out: 12 VDC @ 2.5A

## Especificaciones

Construcción	Estructura metalica con 3 agujeros de montaje
Dimensiones:	
Ancho	12" (30,5 cm)
Alto	14" (35,5 cm)
Profundidad	3 1/4" (8 cm)
Conductos de acceso	10
Arriba	3 agujeros de 3/4
Abajo	3 agujeros de 3/4
Izquierda	2 agujeros de 3/4
Derecha	2 agujeros de 3/4
Tamper	N.O. 2A max
Peso	19 lbs (8.6 Kg)



ENCL1 tapa abierta



ENCL1-PS tapa abierta

## Cómo ordenar:

RBH-ENCL1: (Solo gabinete)



RBH-ENCL1-PS: (Gabinete con fuente de energía)



RBH Access Technologies, Inc.  
2 Automatic Road, Suite 108  
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515  
1-905-790-3680

[info@rbh-access.com](mailto:info@rbh-access.com)



[www.rbh-access.com](http://www.rbh-access.com)